

Для обеспечения корректной работы телевизора и САМ-модуля МТС при просмотре Спутникового ТВ МТС рекомендуем Вам следовать следующим простым правилам:

**Важно!** Перед приобретением САМ-модуля обязательно убедитесь в том, что:

1. ваш телевизор поддерживает прием цифрового телевидения стандарта DVB-S2, а также оборудован CI-разъемом для установки ТВ модуля (САМ);
2. к вашему телевизору подключена настроенная на спутник ABS-2A (75° В.Д.) антенна (спутниковая тарелка) с установленным конвертером (LNB) для работы с линейной-вертикальной поляризацией в диапазоне «KU».

#### **Настройка телевизора:**

1. в настройках телевизора необходимо установить корректное время (выбрать часовой пояс);
2. переведите ваш телевизор в режим приема спутникового DVB-S2 сигнала и выберите спутник ABS-2A (75° В. Д.);
3. В разделе «настройка транспондера» установите (проверьте наличие) следующие параметры приёма сигнала:
  - Частота сигнала - 11920 MHz;
  - Модуляция - 8PSK;
  - Символьная скорость - 45000 Msymbol/sec;
  - Тип поиска - Сетевой;

#### **После завершения настройки телевизора:**

1. установите САМ-модуль МТС в соответствующий разъем Вашего телевизора
2. произведите поиск каналов

Для просмотра новых каналов, которые будут добавляться при смене «Пакета Каналов», либо при расширении сервиса вещания, нужно произвести повторный поиск каналов на Вашем телевизоре (по аналогии с пунктом 3).

Описание навигации по интерактивному меню и применение вышеуказанных настроек Вы сможете найти в инструкции для Вашего телевизора.

**В случае возникновения проблем или по другим интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться по телефону технической поддержки 8-800-250-0890.**